

esaite compact: Pickup Justage Strat!



Die Pacifica weist eine moderne Pickup-Konfiguration auf (HSS = Humbucker/Singlecoil/Singlecoil) in den Positionen Bridge/Middle/Neck.

Vorsicht beim Halstonabnehmer: Wird er zu dicht unter die Saiten geschraubt, wird der Ton aufgrund der magnetischen Anziehung gedämpft und unsauber.

Die Empfehlung für die Einstellung der Pickups kommt nachstehend. Der Saitensatz hat in unserem Fall eine Stärke von .010 bis .046. Also etwas mehr Material als die sonst gern auf strat-style Gitarren gespielten .009 bis .042. Die Bünde sind im beliebten Medium Jumbo Format.



Halstonabnehmer: Dicke E-Saite „E“, Abstand 6 mm (Neck PU)	Dünne E-Saite „e“, Abstand 4 mm
Mitteltonabnehmer: Dicke E-Saite „E“, Abstand 4 mm (Middle PU)	Dünne E-Saite „e“, Abstand 3 mm
Brückentonabnehmer: Dicke E-Saite „E“, Abstand 2 mm (Bridge PU)	Dünne E-Saite „e“, Abstand 2 mm

Vorausgesetzt wird natürlich eine vernünftig justierte Saitenlage und drücken der relevanten Saiten im letzten Bund. Wer dickere Saiten aufzieht, bedient sich gern eines Downtunings auf Eb oder gar D, hat also die Gitarre insgesamt einen Halb- bzw. Ganzton tiefer gestimmt. Die Gitarre klingt dann fetter und spielt sich dabei leichter.

